


TUBE PRINTER

MP-60N MP-60B 用アプリケーション・ファームウェア

Wave V

アップデートマニュアル (Ver2.00 以降)



1. はじめに

本書はお客様が既に WaveV アプリケーションを使用されていることを前提にしています。はじめて WaveV を使用されるお客様は各種取扱説明書をご覧ください。本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

2. ソフトウェアのアンインストール

古いバージョンの WaveV をアンインストールします。お使いの Windows のバージョンによってアンインストール方法は異なります。

アンインストールの前に WaveV アプリケーションが終了していることを確認します。また、プリンターと PC が接続されていないことを確認します。

2-1. Windows 11

1. [スタート]  を選択し、[設定]  > [アプリ]  > [インストールされているアプリ] を選択します。



2. WaveV アプリケーションを選び、[...] > [アンインストール] を選択します。



2-2. Windows 10

1. [スタート ] を選択し、[設定 ] > [アプリ ] > [アプリ&機能] を選択します。
2. WaveV アプリケーションを選び、[アンインストール] を選択します。

アプリと機能

オプション機能

アプリ実行エリアス

検索や並べ替えを行ったり、ドライブでフィルターをかけたたりできます。アプリをアンインストールまたは移動する場合は、一覧で目的のアプリを選びます。

ウェーブV | ×

並べ替え: 名前 ∨ フィルター: すべてのドライブ ∨

1 個のアプリが見つかりました

	ウェーブV Version 1.70 1.70	79.1 MB 2021/04/19
		<input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="アンインストール"/>

3. ソフトウェアのインストール

WaveV をインストールするには CD-ROM ドライブが必要です。


インストール実行時に WaveV をはじめ、その他のアプリケーションが起動していないことをご確認ください。また、MP-60N・MP-60B 本体が接続されていないことをご確認ください。インストールが正常に行われず、あるいはシステムに異常を起こすおそれがあります。

WaveV をインストールする


1. インストール CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
2. インストール CD 内の[Wave5Setup.exe]をダブルクリックします。
3. セットアップに使用する言語を選択します。




4. [使用許諾契約書]を確認後、同意いただける場合に[同意する]を選択し、[次へ]をクリックします。




5. パスワード入力画面が表示されます。インストール CD ケースに貼付けされたパスワードを大文字・小文字に注意して入力し、[次へ]をクリックします。




6. インストールするコンポーネントの選択画面が表示されます。必要なコンポーネントをチェックし、[次へ]をクリックします。




7. 追加タスクを選択する画面が表示されます。必要なタスクをチェックし[次へ]をクリックします。



8. インストール確認画面が表示されます。これまでの選択事項を確認し、[インストール]をクリックします。



9. バージョン情報が表示されます。[次へ]をクリックします。



10. [セットアップウィザードの完了]画面が表示されます。[完了]をクリックし、インストール作業を完了します。




4. ファームウェアのアップデート

ファームウェアアップデートツールにより、MP-60N または MP-60B のファームウェアのアップデートが可能です。

Ver2.00 よりファームウェアはアプリケーションインストーラー[Wave5Setup.exe]にパッケージングされます。これにより Ver2.00 以降ではファームウェアのダウンロードが不要になりました。

1. メニューより[MP モニターを起動する ]を選択し、[プリンターの設定 ] >ファームウェアのアップデート]を選択します。



2. [読み込]ボタンを押し、[MIBUPrinterFirmware.srec]ファイルが指定されていることを確認します。
[MIBUPrinterFirmware.srec]ファイルが指定されていない場合には、インストールフォルダ内にある「Firmware」サブフォルダを参照します。
(¥WaveV¥Firmware¥MIBUPrinterFirmware.srec)
3. [読み込開始] ボタンを押し更新します。

ⓘ 注意

お使いのPCのスペックにより、数分かかる場合がありますが、更新中はこの画面を閉じないでください。更新中に画面を閉じて正常にアップデートされない場合、MP-60N/B本体が動作しない可能性があります。